radiomuseum.org: MD3506A

MD 3506 A, MD 8515 A, MD 2530 A, MD 3507 A

SPULEN

Nr.	Kode-Nr.
S 1, S 2, S 3	JK 053 05
S 4, S 5	A3 125 27 (Fehlt in MD 2530 A)
S 6, S 6a	A3 118 35
S 7, S 7a	A3 118 54
S 8	A3 125 49
S 9, S 10	A3 125 76
S 11, S 12, C 14, C 15	A3 119 70
S 18	56 390 31/4 B
S 19	56 390 31/4 B
S 20, S 22, S 23	A3 125 56 (Fehlt in MD 2530 A)
S 21, C 31	A3 127 83
S 24, S 25	A3 152 72
S 26, S 27, C 34, C 35	A3 127 00
S 28, S 29, C 36, C 37	A3 126 98
S 30, S 31, C 42, C 43	A3 127 00
S 32, S 33, C 44, C 45	A3 127 87
S 34, S 35, S 36, S 36a, C 72, C 53	A3 127 01
S 37, S 38, S 39, S 40	A3 152 78 (Fehlt in MD 3507 A)
S 41, S 42	WE 110 61
S 43, S 44, C 7, C 8	A3 127 79
S 48, S 49, S 50, S 51, S 52, S 53	A3 153 56 (Nur in MD 3507 A)
FM-Einheit	JK 915 83
S 50, S 51, S 52	A3 119 72
S 53, S 54, S 55	A3 119 79
S 56, S 57, C 87	A3 119 86
S 58, S 59	A3 127 82

WIDERSTÄNDE

Nr.	Wert	Art	Kode-Nr.
R 1	1800 Ω	1,5 Watt, 2 parallel	B1 636 10
R 3	33000 Ω	1 Watt	A9 999 00/33k
R 4	18 MΩ	1 „	A9 999 00/18M
R 5	1,5 MΩ	1 „	A9 999 00/1M5
R 6	56000 Ω	1 „	A9 999 00/56k
R 8	47000 Ω	1 „	A9 999 00/47k
R 9	33000 Ω	1 „	A9 999 00/33k
R 10	1000 Ω	1 „	A9 999 00/1k
R 14	2200 Ω	1 „	A9 999 00/2k2
R 15	82000 Ω	1 „	A9 999 00/82k
R 16	2200 Ω	1 „	A9 999 00/2k2
R 17	0,22 MΩ	1 „	A9 999 00/220k
R 18	2,2 MΩ	1 „	A9 999 00/2M2
R 19	0,1 MΩ	1 „	A9 999 00/100k
R 20	0,12 MΩ	1 „	A9 999 00/120k
R 21	15000 Ω	1 „	A9 999 00/15k
R 22	47000 Ω	1 „	A9 999 00/47k
R 22a	1,5 MΩ	1 „	A9 999 00/1M5
R 23	10000 Ω	1 „	A9 999 00/10k
R 24	1,6 MΩ	Pot. m.	A9 999 16/GL 400k+1M6
R 25	0,4 MΩ		
R 26	68000 Ω	1 Watt	A9 999 00/68k
R 27	68 Ω	1 „	A9 999 00/68E
R 28	10 MΩ	1 „	A9 999 00/10M
R 29	0,22 MΩ	1 „	A9 999 00/220k
R 30	100 Ω	1 „	A9 999 00/100E
R 31	10 Ω	1 „	A9 999 00/10E
R 32	47000 Ω	1 „	A9 999 00/47k
R 33	27000 Ω	1 „	A9 999 00/27k
R 34	0,05 MΩ	Pot. m.	A9 999 16/GL 50k+450k
R 35	0,45 MΩ		
R 36	1200 Ω	1 Watt	A9 999 00/1k2
R 37	150 Ω	1 „	A9 999 00/150E
R 39	0,22 MΩ	1 „	A9 999 00/220k
R 40	1 MΩ	1 „	A9 999 00/1M
R 41	0,1 MΩ	1 „	A9 999 00/100k
R 42	0,2 MΩ	Pot. m.	A9 999 16/GL 200k
R 44	0,12 MΩ	1 Watt	A9 999 00/120k
R 45	5600 Ω	1 „	A9 999 00/5k6
R 46	8200 Ω	1 „	A9 999 00/8k2
R 47	2,7 MΩ	1 „	A9 999 00/2M7
R 48	8,2 MΩ	1 „	A9 999 00/8M2
R 49	0,47 MΩ	1 „	A9 999 00/470k
R 51	330 Ω	1 „	A9 999 00/330E
R 52	2200 Ω	1 „	A9 999 00/2k2
R 53	330 Ω	1 „	A9 999 00/330E
R 54	4700 Ω	1 „	A9 999 00/4k7
R 55	1500 Ω	1 „	A9 999 00/1k5
R 56	39000 Ω	1 „	A9 999 00/39k
R 57	270 Ω	1 „	A9 999 00/270E
R 58	56000 Ω	1 „	A9 999 00/56k
R 59	22 MΩ	1 „	A9 999 00/22M
R 65	0,1 MΩ	1 „	A9 999 00/100k
FM-Einheit			JK 915 83
R 60	180 Ω	1 „	A9 999 00/180E
R 61	56 Ω	1 „	A9 999 00/56E
R 62	1 MΩ	1 „	A9 999 00/1M
R 63	2200 Ω	1 „	A9 999 00/2k2
R 64	10000 Ω	1 „	A9 999 00/10k

R 26, R 36, R 45, R 52 fehlen in MD 3507 A

R 54, R 55, R 56, R 57, R 65 sind nur in MD 3507 A vorhanden

KONDENSATOREN

Nr.	Wert	Art	Kode-Nr.
C 1	50 µF	Elko 350 V	48 317 08/50+50
C 2	50 µF		
C 1a	50 µF	Elko 350 V	AC 5408/50+50+50
C 1b	50 µF		
C 2a	50 µF		
C 3		Drehko	49 001 94
C 4			
C 5	47 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/47E
C 6	47 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/47E
C 7		siehe Spulen	
C 8			
C 9	30 pF	Lufttrimmer	7864/01
C 10	30 pF	Lufttrimmer	7864/01
C 11	33 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/33E
C 12	10 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/10E
C 13	6,8 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/6E8
C 14		siehe Spulen	
C 15			
C 16	68 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/68E
C 17	424 pF	Mika 1 %	A9 999 05/424E
C 18	100 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/100E
C 19	192 pF	Mika 1 %	A9 999 05/192E
C 20	22 pF	Ker. Trimmer	49 005 59
C 21	22 pF	Ker. Trimmer	49 005 59
C 22	68 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/68E
C 23	10000 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/10k
C 24	470 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/470E
C 26	110 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/110E
C 31		siehe Spulen	
C 32	30 pF	Lufttrimmer	7864/01
C 33	30 pF	Lufttrimmer	7864/01
C 34		siehe Spulen	
C 35			
C 36			
C 37			
C 38	4700 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/4k7
C 39	330 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/330E
C 40	4700 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/4k7
C 41	6800 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/6k8
C 42		siehe Spulen	
C 43			
C 44			
C 45			
C 46	33 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/33E
C 47	47 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/47E
C 48	4700 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/4k7
C 49	10000 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/10k
C 50	6800 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/6k8
C 51	4700 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/4k7
C 52	270 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/270E
C 53		siehe Spulen	
C 54	4700 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/4k7
C 55	4700 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/4k7
C 56	10 µF	Elko 70 V	AC 5707/10
C 57	10000 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/10k
C 58	8200 pF	Papier 400 V	A9 999 06/8k2
C 59	2700 pF	Papier 400 V	A9 999 06/2k7
C 60	0,22 µF	Papier 400 V	A9 999 06/220k
C 61	47000 pF	Papier 400 V	A9 999 06/47k
C 62	1500 pF	Papier 400 V	A9 999 06/1k5
C 63	47000 pF	Papier 400 V	A9 999 06/47k
C 64	1000 pF	Papier 1000 V	A9 999 06/V1k
C 65	100 µF	Elko 12,5 V	AC 5540/100
C 66	10000 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/10k
C 67	3000 pF	Papier 400 V	A9 999 06/3k
C 68	68000 pF	Papier 400 V	A9 999 06/68k
C 69	0,1 µF	Papier 400 V	A9 999 06/100k

KONDENSATOREN

Nr.	Wert	Art	Kode-Nr.
C 70	0,22 µF	Papier 400 V	A9 999 06/220k
C 71	0,22 µF	Papier 400 V	A9 999 06/220k
C 72		siehe Spulen	
C 73	5600 pF	Papier 400 V	A9 999 06/5k6
C 74	2200 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/2k2
C 75	10 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/10E
C 76	68000 pF	Papier 400 V	A9 999 06/68k
C 77	1500 pF	Papier 400 V	A9 999 06/1k5
C 78	39000 pF	Papier 400 V	A9 999 06/39k
C 79	220 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/220E
C 98	47 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/47E
C 99	820 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/820E
C 100	68000 pF	Papier 400 V	A9 999 06/68k
C 101	220 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/220E
C 102	100 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/100E
FM-Einheit			JK 915 83
C 80	6,8 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/6E8
C 81	1500 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/1k5
C 82	2,7 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/2E7
C 83	33 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/33E
C 84		Drehko	49 002 03
C 92			
C 85	12 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/12E
ou	15 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/15E
C 86	6 pF	Ker. Trimmer	49 627 50
C 87	220 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/220E
C 88	12 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/12E
C 89	6 pF	Ker. Trimmer	49 627 50
C 90	100 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/100E
ou	56 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/56E
C 91	933 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/933E
C 93	10000 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/10k
C 94	12 pF	Ker. 2 %	A9 999 04/12E
C 95	2200 pF	Durchführungskondens.	B1 664 25
C 96	2200 pF	Durchführungskondens.	B1 664 25
C 97	2200 pF	Durchführungskondens.	B1 664 25

C 9, C 22, C 32, C 75 fehlen in MD 2530 A

C 1, C 2, C 63, C 77, C 79 fehlen in MD 3507 A

C 1a, C 1b, C 2a, C 68, C 70, C 71, C 98, C 99, C 100, C 101 sind nur in MD 3507 A vorhanden

C 102 ist nur in MD 8515 A vorhanden

MECHANISCHE ERSATZTEILE

FM-Einheit	JK 915 83
Knopf Hoch- und Tiefton	JK 916 22
MD 3506 A:	
Knopf Hoch- und Tiefton	JK 916 26
Knopf klein: Lautstärke u. Abstimmung	JK 801 08
Knopf Ferroceptor	JK 915 12
Knopf gross: Abstimmung	JK 913 58
MD 2530 A:	
Knopf Abstimmung u. Lautstärke	JK 801 20
Knopf Tasten	JK 916 20
Zeiger AM	A3 701 85
Zeiger FM	JK 916 86
MD 2530 A: Zeiger	JK 916 60
Skala	JK 560 07
MD 2530 A: Skala	JK 560 30
Röhrenfassungen Noval	B1 505 20 u. B1 507 06
Anschlussplatte Antenne	A3 387 85
Anschlussplatte Pickup und Tonbandgerät	A3 340 92
Anschlussplatte 2. Lautsprecher	A1 340 42
Halter für Skalalampe	JK 916 46
Spannungskarussell	A3 229 89
Fassung für EM 80	WE 395 53
MD 2530 A: Fassung für EM 80	JK 916 82
Trommel am Ferroceptor	P4 380 93/01
Trommel am FM-Drehko	P4 505 45/02
Schalter: Antenne-Ferroceptor	A3 182 82
MD 2530 A: Antenne-Ferroceptor	JK 125 75
LW	A3 182 84
MW	A3 183 01
KW	A3 182 91
Pickup	A3 182 81
MD 8515 A: Pickup	JK 125 77
FM 1	A3 182 83
FM 2	A3 182 85
MD 3507 A: FM 2	JK 125 76
FM 3	JK 914 32
Netz	JK 915 78

MD 3506 A:

Lautsprecher	AD 3700 M
Rückwand	JK 701 82
Bodenplatte	JK 701 83
Zierfenster für EM 80	JK 913 67

MD 8515 A:

Lautsprecher	AD 3700 M
Rückwand	JK 701 86
Bodenplatte	JK 701 85
Plattenspieler	MD 8502
Steckerplatte Pickup	28 869 19
Zierfenster für EM 80	JK 501 01

MD 2530 A:

Lautsprecher	AD 3700 M
Rückwand	JK 701 89
Bodenplatte	JK 701 88
Zierfenster für EM 80	A3 758 13

MD 3507 A:

Lautsprecher 9766 AMS u.	AD 3700
Rückwand	JK 701 92
Bodenplatte	JK 701 83
Steckerplatte kleiner Lautsp.	A3 409 11
Zierfenster für EM 80	JK 501 01

www.radiomuseum.org; upload by Adrian Riesen; download by Ronald Schlimme Thu Mar 11 09:38:09 CET 2021 [4057 x 3440, 241kb, 300 DPI]