

STRENG VERTROUWELIJK
Alleen voor Philips
Service Handelaars
Auteursrechten voorbehouden

Uitgave van de
CENTRALE SERVICE AFDELING
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken
Eindhoven

PHILIPS

SERVICE DOCUMENTATIE

voor de
INTERFOON UNIT
AF 7800

1952

De interfoon-unit dient, om in combinatie met een normale ontvanger met pick-up ingang en radio-pickup schakelaar een eenvoudig intercommunicatiesysteem op te bouwen. De schakelaar in de unit biedt de volgende mogelijkheden:

a. Pickup-schakelaar in stand "radio".

Stand 1: extra luidspreker alléén.

Stand 2: eigen luidspreker van het apparaat alléén.

Stand 3: beide luidsprekers parallel.

b. Pickup-schakelaar in stand "pickup".

Stand 1: eigen luidspreker van de ontvanger als microfoon.

Stand 2: extra luidspreker als microfoon.

Inbouwvoorschrift

Inbouw van de unit geschiedt als volgt:

1. Soldeer de luidspreker-verbindingen van de ontvanger los.
2. Verbind de punten van de unit als volgt:

punt 1 en 2: met de pickup-ingang (1 is aarde).

punt 3 en 4: met de secundaire van de luidspreker-transformator (3 is aarde).

punt 5 en 6: met de luidspreker van de ontvanger (6 is aarde).

punt 7 en 8: met de extra luidspreker (7 is aarde).

De unit zelf wordt op de achterwand van de ontvanger bevestigd met behulp van twee schroeven.

STUKLIJST

S1-S2	microfoontransformator	A3 169 44.0
R1	22 Ohm 1 Watt-10%	48 557 10/22E
In Nederland gedrukt.	Steker	49 291 10.0
	Knop	23 951 96.2

93 976 51.1.22